

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SE10A48VW
Ingresso	
Tensione nominale	220Vac (-15% + 10%)
Frequenza	50 Hz
Corrente di picco	2.3A max
Protezione	2 x 2.5A ritardati
Uscita	
Tensione nominale	48Vcc
Corrente nominale	10A ± 3%
Regolazione tensione tampone	54Vcc ± 1%
Stacco impianto per battery low	46Vcc ± 2%
Stabilità statica di tensione	± 1% (variazione rete -10% +15% carico 10% a 100%)
Rumore psfometrico con batteria	< 2mV (-51.7dBm)
Ripple in tensione con batteria collegata	< 50mVeff
Rendimento a pieno carico	> 80%
Batteria	
Tempo di ricarica	90% della capacità dopo 8 ore
Autonomia tipica	≥5 min (carico PC)
Batterie	Entro contenute
Nr x Ah	4 x 12V 7.2/9Ah
Installazione	
Peso senza batterie	10Kg
Dimensioni H x L x P (mm.)	315 x 320 x 390mm
Temperatura di funzionamento	0 °C / + 45 °C
Umidità relativa a 35°C	< 80%
Rumorosità	≤50dB (1m)
Protezione di rete	CEI 103/1-11
Rigidità dielettrica ingresso-massa	2000Vca 1 minuto
Rigidità dielettrica uscita-massa	500Vcc 1 minuto
Resistenza di isolamento verso terra	> 50MOHM
Segnalazioni	
Acustiche	Batteria in scarica – Sovraccarico – Anomalia
A led (pannello frontale)	Presenza rete – Batteria in scarica – Batteria guasta – Impianto ON
A display lcd	Tensione uscita – Tensione rete – Corrente di carico – Corrente di ricarica batterie – Corrente totale – Fusibile guasto – Sovratemperatura – Test batterie – Data e ora – Menù storico – Menù assistenza – Menù interfaccia RS485/RS232
In morsettiera	Mancanza rete – Batteria in scarica – Batteria guasta - Anomalia